

Инструкция по работе с программой LedShow2015

Программа: LedShow2015 ALL

Назначение: Программа для управления монохромными и двухцветными бегущими строками.

1. Установка программы

Для начала работы необходимо установить программу LedShow2015 на ваш компьютер.

1. Найдите и запустите установочный файл программы (обычно с названием `setup.exe` или `LedShow2015.exe`).
2. Следуйте инструкциям мастера установки. Выберите язык, примите условия соглашения и нажимайте "Далее" до завершения установки.
3. После установки на рабочем столе появится ярлык для запуска программы.

2. Настройка параметров экрана (важный шаг)

Это самый важный этап, от которого зависит правильная работа вашей бегущей строки.

1. Запустите программу LedShow2015.
2. В верхнем меню выберите **"Настройки" (Tools) → "Настройки панели" (Panel Setup)**.
3. Программа запросит пароль для доступа к настройкам.

Пароль по умолчанию: 888 . Введите его и нажмите "ОК".

4. В открывшемся окне настроек необходимо указать:
 - **Тип контроллера (Contorller-Type):** Выберите модель контроллера, который установлен в строке.
 - **Ширина (Width) и Высота (Height):** Введите точные размеры строки в пикселях.

- **Цветность (Color-Type):** Укажите, является ли ваша строка одноцветной (Single) или двухцветной (Double).

5. После ввода всех данных нажмите **"Настройка" (Setup)**, а затем **"Заккрыть" (Close)**.

3. Создание программы для отображения

Теперь можно создавать контент, который будет воспроизводиться на вашей вывеске.

1. **Добавить программу:** Нажмите кнопку **"Программа" (Program)** на панели инструментов, чтобы создать новый плейлист.
2. **Добавить текст:** Выбрав программу, нажмите кнопку **"Текст" (Text)**. В области предпросмотра появится текстовый блок.
3. **Редактирование текста и эффектов:**
 - В нижней части экрана появится редактор. Введите свой текст в большое поле.
 - Выберите подходящий **шрифт** и **размер**.
 - В разделе **"Метод отображения" (Display Method)** выберите анимацию (например, "Непрерывное движение влево").
 - Настройте **скорость (Speed)** и при необходимости добавьте **рамку (Border)**.
4. Вы можете добавлять несколько программ для их поочередной смены на табло.

4. Экспорт программы на USB-накопитель

Когда все готово, программу нужно перенести на бегущую строку.

1. Подготовьте USB-флешку, отформатированную в файловой системе **FAT32**.
2. Вставьте флешку в USB-порт компьютера.
3. В программе LedShow2015 нажмите на кнопку **"Экспорт на U-диск" (Export to U-disk)**.
4. В появившемся окне выберите вашу флешку, убедитесь, что нужные программы отмечены галочками, и нажмите **"Экспорт" (Export)**.
5. Дождитесь сообщения об успешном завершении.
6. Безопасно извлеките флешку и вставьте ее в USB-порт на включенной бегущей строке.
7. На табло отобразится процесс загрузки ("USB...") и сообщение "OK" по завершении. После этого флешку можно вынимать.

Инструкция предоставлена компанией Diod23

<https://diod23.ru/>